



Radiolink GSM-A2

GSM-larm & fjärrstyrning med 4 ingångar och 2 reläutgångar

Universell funktion

GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar via SMS vid olika händelser som strömavbrott, påverkan av fysiska ingångar (larmslingor), temperatur eller från annan givare. Strömsnål, kan monteras i såväl fasta som mobila objekt, passar bra för alla typer av övervakning

2 Utgångar

Möjligt att fjärrstyra 2 reläutgångar med hjälp av SMS-meddelande. För tex dörröppning, öppna grindar, tända lyse, slå på pumpar, manövrering av larm odyl.

4 Ingångar

Ingångarna är både analoga och digitala och kan larma på temperaturvärde eller en statisk händelse. Har övervakning av drivspänning och kan larma vid gränsvärden.

Programmering

Mycket enkel programmering, skicka ett SMS och du är i gång. Valbara förinställningar men kan konfigureras till det flesta förekommande behov.



ANDROID APP




www.hellmertz.se
Marknadledande på GSM system

Data Radiolink GSM-A2

Telefon typ:	GSM 900/1800
Sim kort:	Standard litet
Drivspänning:	10-28 VDC
Strömförbrukning:	ca: 20 mA medelvärde
Temperaturomr:	-20 till +55 °C
Antal utgångar:	2 stycken potentialfria slutande relä (1 A 24V AC/DC) 1 LED indikering GSM drift 2 LED indikeringar draget relä
Antal ingångar:	4 stycken NO/NC 1 temperatur sensor (inbyggd)
Mått:	105 x 80 x 30 (bxhxd)
Vikt:	135 g
Kapsling:	ABS plast IP 21

Ordernummer: 7514

Temperaturgivare
(tillval alla ingångar)



Tel: 040 - 46 63 55
Fax: 040 - 46 63 53

HELLMERTZ
elektronik AB

E-mail: info@hellmertz.se
Hemsida: www.hellmertz.se